



Codelock-/Tastatur-Modul. Das Codelock-/Tastatur-Modul kann für 2 Funktionen verwendet werden: – Als Codelock: Zur Aktivierung des Türöffnerrelais am Lautsprechermodul oder des Wechselkontakts (C-NO-NC) direkt am Codelockmodul. – Als Zusatzastatur: Bei direktem Anschluss an das Grafikdisplay Art. 352500 können die Teilnehmer über eine zugewiesene Rufnummer angerufen werden. Außerdem kann das Türöffnerrelais am Lautsprechermodul aktiviert werden. Verfügt über ein Kontaktrelais (C-NO-NC) und Klemmen (CP-P1-P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste. Die Programmierung des Moduls kann auf 2 Arten erfolgen: – Über die Tastatur (beachten Sie die Installationsanleitung) – Programmierung über den PC, wobei die Programmdateien ans Modul übertragen werden. Verfügt über eine Reset-Taste für das Programm und über Status-LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit einer Frontblende zu vervollständigen. Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC und Software TiSferaDesign konfiguriert werden. Anmerkung: Wenn das Codelock-/Tastatur-Modul mittels mitgeliefertem Flachbandkabel an einem Lautsprecher- oder Grafikmodul angeschlossen wird, ist der Wechselkontakt deaktiviert und der Türöffnerkontakt am Lautsprechermodul wird angesteuert. Das Modul kann auch mit einem autonomen BUS-Netzgerät im Stand-Alone-Betrieb betrieben werden. Bei Kombination mit Audio-Lautsprechermodul Basic Art. 351000 ist das Codelock nur im Stand-Alone-Modus verwendbar.

Best.-Nr. 353000

Eigenschaften

Kurzbezeichnung:
 ZEHNERTASTATUR
Serie: Sfera New

Mindestabnahme menge verteiler: 1 **Höhe:** 91
Installationstechnik: Bus-System **Tiefe:** 26.9
Farbe: grau

Hersteller: BTicino
Rabattgruppe: B41
EAN-Code: 8005543461884
Gewicht (netto): 0,26 Kg

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3999
Breite: 115

Links



MyHOME software
<http://www.homesystems-legrandgroup.com/>

MyHOME software

Bilder

