



85745189

**KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7
polarweiß, glänzend**

Lamellenverstellung bei Tasten <	0,5 s
Selbsthaltung für 2 min bei Tasten >	0,5 s
minimale Lamellen-Verstellzeit ca.	150 ms
Umschaltzeit bei Richtungswechsel <	0,6 s
Laufzeit max.	2 min
Astrozeitverschiebung	+/- 2 h
Fahrzeiten	20 Auf/Ab je Tag
Gangreserve ca.	24 h
Ganggenauigkeit	+/- 3 min/Jahr
Zufallsgenerator	+/- 15 min
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Funk-Kanäle	1
quicklink Verknüpfungen max.	20 Sender/Empfänger
Funk-Sendeleistung <	10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld) max.	100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.	30 m
Lamellenverstellung bei Signal <	1 s
Selbsthaltung für 2 min bei Signal >	1 s
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar	Ja
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte	Ja
Lamellenstand für Szene speicherbar	Ja
Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe	Ja
Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk- mit Tastensperre	Ja
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)	Ja
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)	Ja
2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher	Ja
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten	Ja
Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb	Ja
LC-Display leuchtet während der Bedienung	Ja
LC-Display Kontrast einstellbar	Ja
Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display	Ja
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar	Ja
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)	Ja
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-	Ja

