



e-contact-Einsatz flex, 1-fach

Lieferbar ab September 2021

Funktionen im Überblick

- 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich).
- Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
- Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
- Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
- Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
- Ohne Bedienelement.
- Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
- Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
- Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
- Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-...-WL.
- Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,5 W
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
- Nennleistung: 3 - 240 VA
- Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
- Nennleistung: 10 - 240 W
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Lieferbar ab September 2021



Bestelldaten

Artikel-Nr:	64814 U
Bestell-Nr:	2CKA006800A3047
EAN:	4011395295380
Zolltarifnummer:	85389099