


## System 3000 Bedieneinsatz BT Pfeilsymbole System 55



| Spezifikation       | Bestell-Nr. | VE  | EAN           |
|---------------------|-------------|-----|---------------|
| Cremeweiß glänzend  | 5382 01     | 1/5 | 4010337122524 |
| Reinweiß glänzend   | 5382 03     | 1/5 | 4010337122531 |
| Reinweiß seidenmatt | 5382 27     | 1/5 | 4010337122593 |
| Anthrazit           | 5382 28     | 1/5 | 4010337122609 |
| Farbe Alu           | 5382 26     | 1/5 | 4010337122579 |
| Schwarz matt        | 5382 005    | 1/5 | 4010337122616 |
| Grau matt           | 5382 015    | 1/5 | 4010337122623 |
| Edelstahl           | 5382 600    | 1/5 | 4010337122630 |

## Merkmale

- Betrieb mit Jalousiesteuerereinsatz aus dem System 3000.
- Bedienen von Jalousien, Rollläden und Markisen.
- Mit Jalousiesteuerereinsatz ist eine individuelle Zwischenposition speicherbar.
- Auch für Lichtapplikationen verwendbar.
- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

### Funktionen am Aufsatz

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.

### Funktionen mit Gira System 3000 App

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
- Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
- Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
- Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
- Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
- Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
- Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
- Astrozeitverschiebung einstellbar.
- Zufallsfunktion.
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
- Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
- Speichern einer Behangposition, Behanglaufzeit, Lamellenumsteuerzeit.
- Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.

---

## Technische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Umgebungstemperatur:            | -5 °C bis +45 °C      |
| Ganggenauigkeit<br>- pro Monat: | ± 10 s                |
| Gangreserve:                    | ca. 4 h               |
| Funkfrequenz:                   | 2,402 bis 2,480 GHz   |
| Sendeleistung:                  | max. 2,5 mW, Klasse 2 |
| Sendereichweite:                | typ. 10 m             |
| Umgebungstemperatur:            | -5 °C bis +45 °C      |

---

## Hinweise

- Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.