



Bluetooth Low Energy (BLE) smart switch Einsatz Busch-balance® SI

Funktionen im Überblick

- Wandsender, 2 / 4 Kanal
- Für smart switch Wippen 6735 BT-xxx und 6736 FoH-xxx.
- Smarter Schalter zum drahtlosen Fernsteuern von Funkkomponenten.
- Kompatibel zu den Bluetooth Eco-Systemen der Firmen: aruba, Casambi, enlightened, Fulham, Helvar, Hytronik, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls.
- Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von individuellen Lichtszenen.
- Batterieloser Schalter, kein Anschluss von Netzspannung (230 V-) erforderlich.
- Besonders umweltschonend, nachhaltig und wartungsfrei; Sendeenergie wird beim Schalten generiert (Energy Harvesting).
- Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
- Je nach Eco-System verlängert sich die Funkreichweite über netzversorgte BT-Mesh-Geräte automatisch (Repeater-Funktion).
- Enthält NFC-Konfigurationsschnittstelle gemäß NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3).
- Daher besonders einfache Inbetriebnahme von BLE-Funkkomponenten der Firma Casambi.
- Kombinierbar mit dem Busch-Jaeger Schalterprogramm Busch-balance® SI
- Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar.
- Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6716/01 UBT
Bestell-Nr:	2CKA006710A0030
EAN:	4011395316672
Zolltarifnummer:	85365080

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Anwendungsfilme

- » [HowTo - Casambi](#)

Tipps / Tricks

- » [HowTo - BLE/Casambi](#)