


BERKER KNX-RF Q.x Zeitschaltuhr alu samt
Art. Nr. 85745224

- KNX-RF Zeitschaltuhr für Berker.Net Schalt/Dimm Einsatz
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- 2 unabhängige Programmspeicher individuell einstellbar mit max. 20 Schaltzeiten
- Astroprogramm und Partyfunktion
- Ferienprogramm mit zufälliger Variation der Schaltzeiten
- Zufallsgenerator: +/- 15 Minuten
- LC-Display mit Beleuchtung
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Schalten der angeschlossenen Lasten. Niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm zum Schalten abhängig von Sonnenaufgang/-untergang, mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm, Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink-Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. - Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Anzahl Funk Kanäle 1 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Astrozeitverschiebung ± 2 h - Zufallsgenerator ± 15 min - Ganggenauigkeit ± 3 min /Jahr - Gangreserve 24 h - Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus 20 /Tag - Betriebstemperatur -5 ... +45°C. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Anwesenheitssimulation	Nein
Technologie	KNX-RF	Sommer-/Winterzeit	Ja
Funk bidirektional	Ja	Funkgesteuert (DCF77)	Nein
Tagesprogramm	Ja	GPS	Nein
Wochenprogramm	Ja	Farbe	alu samt
Jahresprogramm	Nein	Mit Busankopplung	Ja
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Mit Speicherkarte	Nein
Astroprogramm	Ja	Feiertags-Fortschreibung	Nein
Montageart	Unterputz	Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Externe Programmierung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Kanäle	1	EAN	4011334443728
Anzahl der Ausgänge	1		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz