

ARTIKEL NR. 5123-1

CASAMBI Phasenabschnittsdimmer max. 100W



zur Artikelseite

LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App mittels Phasenabschnittssignal (max. 100W)
Regeln der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)
passend für die Nachrüstung von phasenabschnittsdimmbaren Leuchten (Gruppensteuerung)
kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)

Komplettsteuerung via CASAMBI App:
Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
intelligente Timer- und Galeriefunktionen

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	5123
GEWICHT IN KG	0.02
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 100

ABMESSUNGEN

Länge: 41mm
Breite: 37mm
Höhe: 14mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	85-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	2
ART DER STEUERUNG	Phasenabschnitt
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	85-240 AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUFBAU	Nein
DIN-SCHIENENMONTAGE	Nein
EINBAU	Ja
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
GEEIGNET FÜR CASAMBI	Ja
GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Nein
GEEIGNET FÜR TUYA	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NO.	919001389
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	41
DURCHMESSER IN MM	0