



30XR-A Professionelles Multimeter mit berührungsloser Spannungserkennung

Funktionen

- Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
- Dioden- und akustische Durchgangsprüfung
- Batterietest 1,5V und 9V

Geräteinformationen

- Manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- MIN/MAX Hold

Gerätehighlights

- Berührungslose Spannungserkennung (NVC)
- Magnethalter (Magne-Grip™)

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Anzeige | LCD, 3 1/2-stellig, 1999 Digits |
| Messbereiche | |
| Spannung AC | 0,1 mV...600 V |
| Grundgenauigkeit | ±(1,5% v.M. + 4 Digit) |
| Frequenzbereich | 45...500Hz |
| Spannung DC | 0,1 mV...600 V |
| Grundgenauigkeit | ±(1% v.M. + 1 Digit) |
| Eingangswiderstand | 10 MΩ |
| Strom AC | 0,1 µA...10 A |
| Grundgenauigkeit | ±(2% v.M. + 4 Digit) |
| Frequenzbereich | 45...500Hz |
| Strom DC | 0,1 µA...10 A |
| Grundgenauigkeit | ±(2,0% v.M. + 3 Digit) |
| Widerstand | 0,1 Ω...20 MΩ |
| Grundgenauigkeit | ±(1 % v.M. + 4 Digit) |
| Durchgang | R < 75 Ω |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Messkategorie | CAT III/300V, CAT II/600V |
| Sicherheit | DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 |
| Stromversorgung | 1 x Batterie 9V, IEC 6LR61 |
| Maße | 196 x 92 x 60 mm |
| Gewicht | ca. 426g (inkl. Batterie) |

Lieferumfang:

- 1 St. 30XR-A
- 2 St. Messleitungen
- 1 St. Magnethalter
- 1 St. Batterie 9V, IEC 6LR61
- 1 St. Bedienungsanleitung



Zubehör:

Tragetasche groß Best.-Nr. VC221B



Sicherheits-Set Best.-Nr. 370003

Bestellangaben:

| Bezeichnung | Best.-Nr. |
|-----------------|-----------|
| 30XR-A | 30XR-A-D |
| VC221B | VC221B |
| Sicherheits-Set | 370003 |