

Allgemeine Informationen

Typ:	F204 A-125/0,1
Bestellnummer:	2CSF204101R2950
EAN:	8012542942009
Katalogbeschreibung:	F204A-125/0,1 FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 125A, 100mA
Beschreibung:	Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz gegen die Folgen sinusförmiger Wechselströme und pulsierende Ströme gegen Erde; Schutz bei indirektem Berühren, zusätzlichen Schutz bei direktem Berühren (mit $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$) und Brandschutz (mit $I_{\Delta n} \leq 300 \text{ mA}$). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen » Fehlerstrom-Schutzschalter

Bestelldaten

EAN:	8012542942009
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

Abmessungen

Breite des Produkts:	0.072 m
Höhe des Produkts:	0.085 m
Tiefe des Produkts:	0.069 m
Nettogewicht:	0.500 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.073 m
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.078 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.09 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.525 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	8012542942009

Technische Daten

Normen:	IEC/EN 61008
Betriebskennlinie:	Unverzögert
Fehlerstromart:	Typ A
Bemessungsfehlerstrom:	0,1 A
Bemessungsstrom (I_n):	125 A
Anzahl Pole:	4
Position des N-Leiters:	Rechts
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 7.5 W

Umwelt

RoHS Status:	Geplant der EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen nach 2007 Q3 zu folgen
--------------	---

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information:	2CSC400002D0209
Konformitätserklärung - CE:	2CSC423005D2701
RoHS Information:	2CSC423001K0201
Betriebs- und Montageanleitung:	3930192

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

ETIM 5:

EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

ETIM 6:

EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

