

## Allgemeine Informationen

Typ:	F204 A-80/0,3
Bestellnummer:	2CSF204101R3800
EAN:	8012542918202
Katalogbeschreibung:	F204A-80/0,3 FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 80A, 300mA
Beschreibung:	Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit $I_{\Delta n} \leq 30$ mA) und Brandschutz (mit $I_{\Delta n} \leq 300$ mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.

## Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen » Fehlerstrom-Schutzschalter

## Bestelldaten

EAN:	8012542918202
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

## Abmessungen

Breite des Produkts:	0.070 m
Höhe des Produkts:	0.085 m
Tiefe des Produkts:	0.069 m
Nettogewicht:	0.380 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.082 m
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.078 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.096 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.423 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	8012542918202

## Technische Daten

Normen:	IEC/EN 61008, UL 1053
Betriebskennlinie:	Unverzögert
Fehlerstromart:	Typ A
Bemessungsfehlerstrom:	0,3 A
Bemessungsstrom ( $I_n$ ):	80 A
Anzahl Pole:	4
Position des N-Leiters:	Rechts
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 5.3 W

## Umwelt

RoHS Status:	Geplant der EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen nach 2007 Q3 zu folgen
--------------	---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information:	2CSC400002D0209
Konformitätserklärung - CE:	2CSC423001D2701
RoHS Information:	2CSC423001K0201
Betriebs- und Montageanleitung:	2CSF423001D6402

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
---	---

<b>ETIM 4:</b>	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
<b>ETIM 5:</b>	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
<b>ETIM 6:</b>	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

