

Busch-Funkcontrol Sender  
Wandsender WaveLINE  
2 Kanal



Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.

Zum Schalten und Dimmen.

Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.

Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.

Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.

Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.

Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.

Sendefrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.

Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.

Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.

Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten, Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED,

Nennspannung: 3 V-,

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm,

Batterie im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer: 2CKA006730A0045

Artikelnummer: 6732-212

EA-Nummer: 4011395149843