

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 36758

**Kurzbeschreibung:** Funk-Empfänger, 16 A, Aufputz

**Langbeschreibung:** Der Funk-Empfänger ET-111A ermöglicht in Verbindung mit dem Funk-Raumthermostat ET-14A ein einfaches Schalten von Heiz- oder Kühlgeräten. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Der ET-111A schaltet 16 A und kann auf der Wand oder einer UP-Dose 100 / 100 montiert werden. Schaltstrom: 16 A, Abmessungen: 140x54x25 mm, Schutzart: IP 20, Sendefrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** ET-111A

**EAN/GTIN:** 9120015729282

**Bestelleinheit:** Stück



**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Funkempfänger

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Geeignet für Dimmer	false	
Geeignet für Pulsdrücker	false	
Geeignet für Rollladenschalter	false	
Geeignet für Jalousieschalter	false	
Geeignet für Jalousie- /Rollladenschalter	false	
Geeignet für Schalter Im Gehäuse	false true	
Im Röhrensockelgehäuse	false	
Als Modul/Platine	false	
Stromversorgung	230 V AC	
Tast-Betrieb	false	
Schalt-Betrieb	true	
Mit Funkhandsender	false	
Mit Funkcodiergerät	false	
Mit Funktaster	false	
Anzahl der Relais	1	
Montageart	sonstige	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Halogenfrei	true	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Befestigungsart	sonstige	
Farbe	weiß	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Transparent	false	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Schutzart (NEMA)	sonstige	
Funkfrequenz	868	MHz
Rollingcode-System	false	