

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Relaissockel RIF-1..., für Miniatur-Leistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 733151
GTIN	4046356733151
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	49,450 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	China

Technische Daten

Maße

Breite	16 mm
Höhe	96 mm
Tiefe mit Haltebügel	75 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Eingangsdaten

Schutzbeschaltung	abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule
-------------------	--

Anschlussdaten Eingangsseite

Benennung Anschluss	Eingangsseite
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Technische Daten

Anschlussdaten Eingangsseite

Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16

Anschlussdaten Ausgangsseite

Benennung Anschluss	Ausgangsseite
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16

Allgemein

Art des Hinweises	Hinweis zum Betrieb
Hinweis	Steckbrücke FBS 2-6... für die Eingangsseite (A2) und Steckbrücke FBS-2-8... für die Ausgangsseite (11/ 21)
Nennspannung U _N	250 V AC/DC
Nennstrom I _N	max. 13 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)
Schutzbeschaltung	abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule
Farbe	grau

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
----------------------	-----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / CSA / EAC / GL / LR / EAC / PRS

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 113228

CSA  http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/ 2607057

EAC EAC-Zulassung

GL http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html 11247-14 HH
--

LR http://www.lr.org/en 15/20011

EAC 7500651.22.01.00244

PRS http://www.prs.pl TE/2108/880590/16

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Zubehör

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-MR- 12DC/21HC - 2961309



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, 60 V DC

Einzelrelais - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21HC - 2961406



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC

Einzelrelais - REL-MR-120AC/21HC - 2961419



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21HC - 2961422



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Einzelrelais - REL-MR- 12DC/21HC AU - 2961532



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21HC AU - 2961545



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR-110DC/21HC AU - 2961561



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21HC AU - 2961503



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC

Einzelrelais - REL-MR-120AC/21HC AU - 2961516



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Einzelrelais - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC

Einzelrelais - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR-120AC/21-21 - 2961448



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21-21 - 2961451



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Einzelrelais - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 48DC/21-21AU - 2834847



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR- 60DC/21-21AU - 2961286



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC

Einzelrelais - REL-MR-110DC/21-21AU - 2961228



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC

Einzelrelais - REL-MR-120AC/21-21AU - 2961477



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21-21AU - 2961480



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21HC/MS - 2987888



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21HC/MS - 2987891



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Eingangsspannung 24 V AC

Einzelrelais - REL-MR-120AC/21HC/MS - 2987901



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Eingangsspannung 120 V AC

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21HC/MS - 2987914



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Eingangsspannung 230 V AC

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - 2987927



Steckbares Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt mit Hartgoldauflage, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21HC AU/MS - 2987930



Steckbares Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt mit Hartgoldauflage, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Eingangsspannung 230 V AC

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21-21/MS - 2987943



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21-21/MS - 2987956



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Eingangsspannung 24 V AC

Einzelrelais - REL-MR-120AC/21-21/MS - 2987969



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Spulenspannung 120 V AC

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21-21/MS - 2987972



Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Spulenspannung 230 V AC

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 2987985



Steckbares Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt mit Hartgoldauflage, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998



Steckbares Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt mit Hartgoldauflage, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Spulenspannung 230 V AC

Einzel-Solid-State-Relais

Miniatur-Solid-State-Relais - OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - 2982113



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A

Miniatur-Solid-State-Relais - OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A

Miniatur-Solid-State-Relais - OPT-60DC/ 24DC/ 5 - 2982126



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Miniatur-Solid-State-Relais - OPT- 5DC/230AC/ 2 - 2982168



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 2 A

Miniatur-Solid-State-Relais - OPT-24DC/230AC/ 2 - 2982171



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 2 A

Miniatur-Solid-State-Relais - OPT-60DC/230AC/ 2 - 2982184



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 2 A

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Haltebügel

Haltebügel - RIF-RH-1 - 2900953



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1, für 16 mm hohe Miniatur-Leistungsrelais und Solid-State-Relais

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Haltebügel - RIF-RH-1-H - 2904468



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1, für 25 mm hohe Miniatur-Leistungsrelais und Solid-State-Relais

Relaishaltebügel - RIF-RHM-1 - 2905986



Relaishaltebügel, Drahtausführung, passend für Relaissockel RIF-1, für 16 mm hohe Miniatur-Leistungs- und Solid-State-Relais

Relaishaltebügel - RIF-RHM-1-H - 2905985



Relaishaltebügel, Drahtausführung, passend für Relaissockel RIF-1, für 25 mm hohe Miniatur-Leistungsrelais

Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH WH - 0201663



Isolierhülse, Farbe: weiß

Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676



Isolierhülse, Farbe: rot

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Isolierhülse - MPS-IH BU - 0201689



Isolierhülse, Farbe: blau

Isolierhülse - MPS-IH YE - 0201692



Isolierhülse, Farbe: gelb

Isolierhülse - MPS-IH GN - 0201702



Isolierhülse, Farbe: grün

Isolierhülse - MPS-IH GY - 0201728



Isolierhülse, Farbe: grau

Isolierhülse - MPS-IH BK - 0201731



Isolierhülse, Farbe: schwarz

Klemmenmarker unbeschriftet

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 10,5 mm

Zackband - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 15,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 15,1 mm

Prüfstecker

Prüfstecker - MPS-MT - 0201744



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Farbe: silber

Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-6 - 3030336



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 10,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 2-6 BU - 3036932



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Steckbrücke - FBS 2-6 GY - 3032237



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 2-8 - 3030284



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 29,6 mm, Breite: 14,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 2-8 BU - 3032567



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 2-8 GY 7042 - 3032541



Brücke zur Potenzialverteilung

Steckmodul

Steckmodul - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 12-24 V DC \pm 20%

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Steckmodul - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 48-60 V DC \pm 20%

Steckmodul - RIF-LDP-110 DC - 2900941



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 110 V DC \pm 20%

Steckmodul - RIF-LV-12-24 UC - 2900942



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 12-24 V AC/DC \pm 20%

Steckmodul - RIF-LV-48-60 UC - 2900943



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 48-60 V AC/DC \pm 20 %

Steckmodul - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120-230 V AC/110 V DC \pm 20%

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Steckmodul - RIF-V-12-24 UC - 2900945



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 12-24 V AC/DC \pm 20%

Steckmodul - RIF-V-48-60 UC - 2900947



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 48-60 V AC/DC \pm 20%

Steckmodul - RIF-V-120-230 UC - 2900948



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 120-230 V AC/DC \pm 20%

Steckmodul - RIF-RC-12-24 UC - 2900949



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 12-24 V AC/DC \pm 20%

Steckmodul - RIF-RC-48-60 UC - 2900950



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 48-60 V AC/DC \pm 20%

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zubehör

Steckmodul - RIF-RC-120-230 UC - 2900951



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 120-230 V AC/DC \pm 20%

Zeitbaustein - RIF-T3-24UC - 2902647



Steckmodul zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais, 3 Zeitfunktionen, 4 Zeitbereiche zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, Eingangsspannung: 24 V DC
