

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUAA35010A



-
- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
 - Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
 - Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
 - Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)
 - Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene, Push-Benachrichtigung via App und E-Mail
 - Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
 - Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
 - Bis zu 32 individuell konfigurierbare Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
 - Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
-

Die Smartvest-Zentrale verbindet bis zu 32 Funk-Komponenten und bis zu 4 IP-Kameras mit der kostenlosen App und ist damit der Mittelpunkt eines modernen Zuhauses. Sie steht dabei für zuverlässige Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Die Installation ist dank Plug and Play denkbar einfach, was auch alle zusätzlichen Komponenten betrifft – sie sind bereits vorkonfiguriert und lassen sich ganz einfach über die kostenlose App einbinden. Alle weiteren Einstellungen, wie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation, werden bequem und intuitiv über das Tablet oder Smartphone vorgenommen. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und

ABUS Security Center



Security Tech Germany

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90 dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren.

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUA35010A

Abmessungen	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm	How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=lhfu_coXlBU
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail / SMS / Akustisches Warnsignal	How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=RqTqXzzAUZY
Anzahl Benutzer	1	How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=UET9wDYgimY
Anzahl Drahtzonen	0	How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=TsDz5zXP4eY
Anzahl Ereignisse	1.000	How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=w1Axb6DW60I
Anzahl Funkzonen	32	How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=D6NMjglJ5FA
Anzeige	LED	How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=uYzb7t095bw
Batterie - Batteriebetrieb	Ja	Höhe	280 mm
Batterie - Menge	6	Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=056EarmfcVY
Batterie - Typ	AA (1,5V)	Integrierte Sirene	< 90 dB
Breite	280 mm	Kompatibel zu	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Bruttogewicht	1,04 kg	Leuchtfarbe	Blau / Gelb / Rot
Farbe	weiß	Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Alarmanlage
Funk-Modulation	FSK	Lieferumfang 01 Menge	1
Funkfrequenz	868 MHz	Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m		
Gehäusematerial	Kunststoff		
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3		
How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=vDwLafxJX4		
How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=G5JiRH-Gvhs		

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Lieferumfang 02 Menge	6
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	1m Netzwirkabel
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 06 Menge	1
Länge	89 mm
Max. Betriebstempera- tur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstempera- tur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,54 kg
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Notstromversorgung	Ja
Produktgruppe	Zentrale
Produktsicherheitsup- dates mindestens bis	2024-12-31

Sendeleistung	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	480 mA
Unterstützte IP Kameras	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	AES128, HTTPS