

# ZHBM2-1P-M12



Produkte Niederspannungsprodukte und Systeme Schaltleisten Sicherungslasttrennschalter Inline II

## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	ZHBM2-1P-M12
<b>Bestellnummer:</b>	1SEP620022R1000
<b>EAN:</b>	7025840088295
<b>Beschreibung:</b>	ZHBM2-1P-M12 Sich. Lasttrennschalter 1-polig schaltbar High Ver. 3xM12 Bolz.

## Zusätzliche Informationen

<b>Ursprungsland:</b>	Bulgaria (BG)
<b>Zolltarifnummer:</b>	85363000
<b>Datenblatt, technische Information:</b>	1SEC312022B0202
<b>Schutzart:</b>	Front IP30
<b>Device Type Manager (DTM):</b>	Fuseswitchdisconnector
<b>EAN:</b>	7025840088295
<b>ETIM 4:</b>	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
<b>ETIM 5:</b>	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
<b>ETIM 6:</b>	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
<b>Frequenz (f):</b>	50/60 Hz
<b>Sicherungsbehaftete Kurzschlußeinschaltvermögen:</b>	100 kA
<b>Sicherungsbehaftete Kurzschlußfestigkeit:</b>	100 kA
<b>Sicherungsgröße:</b>	2
<b>Fuse System:</b>	DIN
<b>Sicherungstyp:</b>	NH
<b>Grifftype:</b>	1P
<b>Betriebs- und Montageanleitung:</b>	1SEC312022B0201
<b>Kurzbeschreibung:</b>	ZHBM2-1P-M12 Sich. Lasttrennschalter 1-polig schaltbar High Ver. 3xM12 Bolz.
<b>Material:</b>	Standard
<b>Anzahl Pole:</b>	3
<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	1 Stück
<b>Baugröße:</b>	High
<b>Baureihe:</b>	ZHBM2
<b>Produktname:</b>	Fuse Switch Disconnector
<b>Art der Produktverpackung:</b>	Shrink-Wrap
<b>Bemessungsstrom (I<sub>n</sub>):</b>	Hauptstromkreis 400 A
<b>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U<sub>imp</sub>):</b>	Hauptstromkreis 8 kV
<b>Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I<sub>e</sub>):</b>	(690 V) 400 A
<b>Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I<sub>e</sub>):</b>	(500 V) 400 A
<b>Bemessungsbetriebsstrom AC-23B (I<sub>e</sub>):</b>	(400V) 400 A
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	690 V AC
<b>Verkaufsmengeneinheit:</b>	Stück
<b>Klemmenanschlussart:</b>	Bottom
<b>Anschlussart:</b>	Bolzen
<b>Distance Between Phases:</b>	185 mm
<b>Electronic Fuse Monitoring:</b>	Nein
<b>Art der Sammelschiene:</b>	Flat

