

ZigBee Light Link Wandsender  
Wandsender ZigBee Light Link  
4 Kanal



Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.

Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.

Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.

Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.

Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.

Mit Beschriftungsfeld.

Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen.

Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de)

Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).

Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.

Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.

Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Nennspannung: 3 V-,

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm,

Bestellnummer: 2CKA006730A0090

Artikelnummer: 6737/01-84

EA-Nummer: 4011395189467