



PE-(PEN-)Schiene, für Sicherungskasten

Typ **PEN23RS18**
Katalog Nr. **081973**

Lieferprogramm

			
Sortiment			Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion			Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion			Sammelschienen-Bausteinssystem
Zubehör			PE-(PEN-)Schienen
Einzelgerät/Komplettgerät			Baukastensystem
Leiterquerschnitt			
eindrähtig		mm ²	2 x 2.5 - 35 6 x 1.5 - 16
mehrdrähtig		mm ²	2 x 2.5 - 25 6 x 1.5 - 16
verwendbar für			SE-RS-I23 (RS18/I23)

Technische Daten nach ETIM 7.0

Energieverteilssysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Hauptleitungsklemme (EC000275)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilssystem/Schaltanlage / Hauptleitungsklemme (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Polzahl			1
Nennstrom		A	63
Anschlussart			schrauben
Montageart			Schraube
Anzahl der Anschlüsse gesamt			8
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm ²			0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm ²			0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm ²			6
Anzahl der Anschlüsse 25 mm ²			0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm ²			2
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6			0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6			0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4			0
Anzahl der Anschlüsse AWG 2			0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0			0
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil			0
Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil			0
Berührungssicher			ja
Höhe		mm	40
Breite		mm	125
Tiefe		mm	50

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA3400-0713 N-Schiene, PE-(PEN-)Schiene	
AWA3400-0713 N-Schiene, PE-(PEN-)Schiene	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/07130885.pdf
Herstellererklärung CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Konformitätserklärung	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&Bauartnachweise xEnergy Safety Ci

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La Sparen Sie Zeit – wir unterstützen Sie durch fachgerechte Vormontage	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La Produktinformation xEnergy Safety Ci	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Tool zum berechnen der Verlustleistung bei Schaltgerätekombinationen	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm
Configurator - xEnergy Familie	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm