

# Akku-Radio mit Laterne LXT

## DMR056

14,4 V / 18 V • 1 000 lx

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Die DMR056 ist ein Radio mit einer Laterne die einen 360° Leuchtbereich bietet. Das Radio kann AM / FM / DAB / DAB+ empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige. Mit einem Gurt kann die Laterne auch seitlich aufgehängt werden um für bessere Ausleuchtung zu sorgen. Auf der Oberseite ist ein Taschenlampe angebracht und die Lichtwärme der Laterne kann in 3 Stufen gewählt werden.



### Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	310 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 145 / 55 lx
Frequenzband DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	16 / 30 / 44 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	19 / 37 / 53 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 129 x 289 mm
Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Bluetooth	✓
Produktgewicht	1,3 kg
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

### Spezifikationen

- Akkuschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Akkuladung niedrig ist.
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Memory-Funktion - zum Speichern von bis zu 9 Radiosendern

EAN 0088381763509

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen