



Senioren-Telefon KX-TGE510

Allgemeines	Farbe	S [Silber]
	Schnurloses Mobilteil (Menge)	1
	Frequenz	1,9 GHz
	Frequenzbereich	1,88 GHz - 1,90 GHz
	Anzahl der Kanäle	120 Kanäle
	System	DECT
	DECT-Sicherheitsmodus	-
	GAP	-
	Anzahl Telefonleitungen	1
	Anschlussmöglichkeit für mehrere schnurlose Mobilteile	1 Mobilteil
	Unterstützung mehrerer Basisstationen	-
	LCD-Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch
	WiFi Repeaterfunktion	-
	Bluetooth®-Klasse	-
ECO-Funktion	One-Touch-Eco-Modus) / Eco-Modus	Ja
	Strahlungsfrei	Ja (Eco-Plus-Modus)
Benutzerfreundlichkeit	Smartphone Connect	-
	Verbindung zu Mobilgeräten	-

Schlüsselfinderunterstützung	-
Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder	-
Repeater verfügbar	-
Clear Sound	-
Rauschunterdrückung (schnurloses Mobilteil)	-
Rauschunterdrückung (Anrufbeantwortungssystem)	-
Benutzerdefiniertes Sound-System (Equalizer)	Ja
Hörgerätekompatibilität (HAC)	Ja (TIA-1083-konform) Keine Störung bei Hörgeräten mit eingebauter T-Spule)
Notstromversorgung	-
Stromausfallbetrieb	-
Babyphone	Ja (*2)
Smart-Taste	-
Intelligente Klingeltöne (schnurloses Mobilteil)	Ja
Antworten mit beliebiger Taste	Ja
Nicht-stören-Modus	Ja (Nicht-stören-Modus)
Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie)	-
SMS	-
Tasten mit Sprachausgabe	Ja (Deutsch)
Rufunterdrückung	-

	Notruf	Ja *3
	Notrufnummern	4 Nummern
	Aufnahmezeit der Notrufnachricht	Ca. 20 Sek.
	Telefonkonferenz mit Amtsholung	-
	Sprechanlage	-
	Interne Anrufe (zwischen Mobilteil und Basisstation)	-
	Interne Anrufe (zwischen Mobilteilen)	-
	Intercom-Funktion (alle)	-
	Uhr	Ja
	Kalender / Planer	-
	Wecker (Weckruf / Memo-Alarm)	Ja/ -
	Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion)	-/ -
	Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung)	-
	Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support)	-
Anruferkennung / Telefonbuch	Anrufer ID	Ja *4
	Speichern der Anruferkennung	20 Elemente *4
	Gespräch halten Anruferanzeige	Ja *5
	Kategorieklingelton/Privatklingelton	-/ -
	Farben für Kategorieanzeige	-
	Anruferkennung (schnurloses	-

Mobilteil)	
Sprechende Anruferkennung (Basisstation)	-
Sprache der sprechenden Anruferkennung	-
Anrufsperr	Ja (50 Nummern) *4, *6
Anrufsperr (Blockieren bestimmter Nummern)	Ja *4
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer	Ja *4, *7
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (schnurloses Mobilteil)	-
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (Basisstation)	-
Telefonbuchspeicher (Name/Nummer)	150 Elemente (16 Zeichen/24 Ziffern)
Telefonbuchfreigabe	-
Kopieren des Telefonbuchs(Anrufe von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil)	-
Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth	-
Wiederanwahl mit Mobilteil	Ja (3 Tasten) *3
Wiederanwahl auf Basiseinheit	-
Kurzwahl bei schnurlosen Mobilteilen	-
Kurzwahl auf Basiseinheit	-

	Kettenwahl (schnurloses Mobilteil)	Ja
	Kettenwahl (Basiseinheit)	-
FRITZ BOX-Kompatibilität	FRITZ BOX-Kompatibilität	-
	Verwendung des FRITZ Box-Telefonbuchs	-
	Anruferanzeige (Name/Nummer)	-
Schnurloses Mobilteil	Hohe Freisprecheinrichtungslautstärke	Ja (+3 dB) *8
	Hohe Receiver-Lautstärke	Ja (+12 dB) *8, *9
	„Verstärker“-Taste für extra hohe Lautstärke	Ja
	LCD	4,6 cm (1,8 Zoll)/Vollpunktmatrix Schwarzweiß/128 x 64 Pixel
	Farbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung	Weiß
	Beleuchtete Tastatur	Bernsteingelb
	Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	Ja (5-Schritte)
	Full Duplex-Freisprecheinrichtung	Ja
	Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole)	-
	Klingelschema	30
	Polyphone Klingeltöne	32 Chord
	Klingelton Lautstärke Stufen	5-Schritte + AUS
	Receiver-Lautstärkeschritte	5-Schritte
	Wahlwiederholungsspeicher	10 (Name und Nummer) *10

	Ziffern der Wahlwiederholung	24
	Auto Wahlwiederholung	-
	Klingeltonanzeige (Farbe)	Ja (Amber)
	Ladestandsanzeige (Farbe)	Ja (Amber)
	Hold	Ja
	Stummschaltung	Ja
	Tastensperre	Ja
	Kopfhöreranschluss	-
	Sicherer Griff	-
	Kurzhubtaste	Ja
	An der Wand montierbar (Ladegerät)	-
Basiseinheit	Hohe Freisprecheinrichtungslautstärke	-
	Wähltastatur	-
	Schnurgebundenes Handset	-
	Display	-
	Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	-
	Klingelschema	-
	Klingelton Lautstärke Stufen	-
	Wahlwiederholungsspeicher	-
	Auto Wahlwiederholung	-
	Mobiltelefonsuche	-
	Hold	-

	Stummschaltung	-
	Mobilteilsuche	Ja
	Wandmontage	-
Anrufbeantworter	Anrufbeantworter	-
	Aufnahmedauer	-
	Nachricht vor- und zurückspulen	-
	Akustisches Signal bei Nachrichten	-
	Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf	-
	Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten	-
	Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS	-
	Anzeige der Nachrichtenliste (LCD-Display des Mobilteils)	-
	Mitschneiden	-
	Lautstärke Freisprecheinrichtung (Basisstationslautsprecher)	-
	Anruf-Screening (schnurloses Mobilteil)	-
	Mithören (Basisstation)	-
	Sprachwahl für Ansagetexte	-
	Fernbedienung mit Mobilteil	-
	Fernbedienung von aussen (DTMF)	-
	Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten)	-

Zubehör	Schlüsselfinder integriert (Menge)	-
	Integrierter Repeater	-
	Gürtel-Clip enthalten	-
optionales Mobilteil	optionales Mobilteil	-
Sonstiges	aufladbare Batterie	Ni-MH (AAA x 2)
	Sprechzeit	Bis zu 17,5 Stunden *11
	Standby Zeit	Bis zu 330 Stunden *11
	Ladezeit	ca. 7 Stunden
Stromverbrauch	Stromverbrauch Basisstation im Standby-Modus	0,9 W
	Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus	-
Abmessungen / Gewicht	Abmessungen der Basisstation (H x B x T)	Ca. 45 mm x 97 mm x 130 mm
	Abmessungen des Mobilteils (H x B x T)	Ca. 176 mm x 53 mm x 30 mm
	Abmessungen Ladegerät (H x B x T)	-
	Abmessungen der Interface-Box (H x B x T)	-
	Abmessungen des Schlüsselfinders (H x B x T)	-
	Repeater-Abmessungen (H x B x T)	-
	Gewicht Basisstation	Ca. 110 g
	Gewicht des Mobilteils mit Akku	ca. 160 g
	Gewicht des Ladegeräts	-
	Gewicht der Interface-Box	-

	Gewicht Schlüsselfinder	-
	Gewicht des Repeaters	-
Note	*1 Kompatibel mit Hörgerät (mit ETS 300 381 konform) *2 Nur für das Anrufen gespeicherter Telefonnummern verfügbar. *3 Die Wiederanwahl taste [I] kann entweder für Notrufe oder zur Wiederanwahl verwendet werden; beides ist nicht möglich. *4 Abonnement beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich. *5 Aktiver Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit Anruferkennungsdienst durch Ihren Telekommunikationsanbieter erforderlich. *6 Eintragung der Nummer in der Liste zur Blockierung unerwünschter Anrufe erforderlich. *7 Je nach Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters können Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht blockiert werden. *8 Im Vergleich zur maximalen Lautstärke standardmäßiger DECT-Telefone von Panasonic. *9 Erhöhen Sie die Lautstärke durch Drücken der „Verstärker“- Taste bis auf ein Vierfaches der Lautstärke standardmäßiger DECT-Telefone von Panasonic. *10 Zur Anzeige des Namens ist die Eintragung im Telefonbuch erforderlich. *11 Tatsächliche Akkuleistung hängt von Nutzung und Umgebung ab.	