

Schalten und Tasten

eNet Funk Bedieneinsatz Memory

Artikelnummer 5493005

EAN 4010337091639



Schwarz matt

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
- Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
- Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
- Statusrückmeldung an Funksender.
- Statusanzeige mit L18.11.2021
- Auswertung der Nebenstelleneingänge.
- Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz::
 - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
 - Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
 - Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.
- Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz::
 - Szenenbetrieb möglich.
 - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.
- Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle::
 - Spannungsversorgter eNet Sender.
 - Steuerung von Beleuchtung.
 - Steuerung von Beschattung.
- Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz)::
 - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
 - Nebenstellenauswertung deaktivieren.
 - Bediensperren.
 - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
 - Laufrichtung invertierbar.
 - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
 - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
 - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED Betätigungsanzeige.
 - Nachlaufzeit.
 - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
 - Auf- bzw. Abdimmrampe.
 - Abschaltvorwarnung.
 - Dauer-Ein, Dauer-Aus.
 - Hotelfunktion.
 - Lichtregelung.
 - Repeaterfunktion.
 - Update der Gerätesoftware.
 - Speichern einer Auf- und Abfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
 - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb.

Zubehör:

System 3000 Schalteinsatz

- S3000 Relaischalteins.: 5403 00
- S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00
- S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00

System 3000 Dimmeinsatz

- S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00
- S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00
- S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00
- S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00

System 3000 Jalousieeinsatz

- S3000 Jal.steuereins. o.Nebenst.eing.: 5415 00
- S3000 Jal.steuereins. + Nebenst.eing.: 5414 00

System 3000 Nebenstelleneinsatz

- S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC002253	Bussystem-Tastwippe

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	eNet
Funk bidirektional	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	schwarz
Farbe (benutzerdefiniert)	Schwarz m
Transparent	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,076
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,38