

ARTIKEL NR. 5278

DOTLUX LED Funk-Empfänger/Dimmer Fusion Technology Triac Empfänger 2,0A 1 Kanal 100 - 240V AC



zur Artikelseite



- Dotlux Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- - Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- - Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- - Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- - zusätzlicher, kabelgebundener 1-10V + Push Taster Steuereingang
- - Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- - Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.121	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		ART DER STEUERUNG	sonstige
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-240 AC
ABMESSUNGEN		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
Höhe: 27mm		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
Länge: 175mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
Breite: 45mm		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Ja
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		AUSFÜHRUNG	Bluetooth-Schnittstelle
		GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NO.	941934469