



TECHNISWITCH 5/8 G/K

Grundeinheit / Kaskade

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032620	blau/gelb	0000/3262	709 g	373 g	13,5 x 14,5 x 4 cm	26,5 x 5 x 16,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Zum Verteilen einer Satellitenposition

Bis zu 24 Teilnehmer kaskadierbar

Für den Anschluss eines Quattro-LNB

Mit integriertem Verstärker im Sat- und terrestrischen Bereich

Zur Verteilung von 4 Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 8, 16 und 24 Teilnehmer

Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus

Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18 V und 0/22-kHz-Signalfrequenz

Niedrige Leistungsaufnahme (jeder einzelne Multischalter-Zweig wird vom angeschlossenen Receiver versorgt und mit dem Ausschalten des Receivers abgeschaltet)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 4 dB

Terrestrik: 5 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 30 dB

Stämme: > 30 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8 Teilnehmer

VERSTÄRKUNG

Sat: 9 ... 12 dB

Terrestrik: 2 ... 5 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern

Frequenz: 50 / 60 Hz

Nennspannung: 100 - 240 V

Nennleistung: DC 20V/1,2A, 24 W

LIEFERUMFANG

TechniSwitch 5/8 G/K, Netzteil, Bedienungsanleitung