

Zubehör
Kompensator

Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).

Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutraleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).

Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutraleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).

Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutraleiter sowie "Ab" und Neutraleiter).

Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.

Nennspannung: 250 V~, Nennfrequenz: 50 Hz,

Bestellnummer: 2CKA006599A2290

Artikelnummer: 6596

EA-Nummer: 4011395638507