



Hauptschalter, 1p, 240V, 80A

Typ IS-80/1
Art.-Nr. 276278
Katalog Nr. IS-80/1

Lieferprogramm

Grundfunktion			Hauptlastschalter
Pole			1-polig
Anwendung			Schaltgeräte für Industrie- und Gewerbeanwendungen
Bemessungsstrom	I_n	A	80
Sortiment			IS

Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ecl@ss8-27-14-23-01 [AFZ813010])			
Schaltfunktion			-
Anzahl der Schließer			0
Anzahl der Öffner			0
Anzahl der Wechsler			0
Polzahl			1
Bemessungsstrom		A	80
Bemessungsspannung		V	240
Mindestbemessungsspannung		V	240
Bemessungsschaltvermögen		kA	0
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		kA	2
Spannungsart			AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)			nein
Mit Signallampe			nein
Farbe der Kalotte			nicht zutreffend
Leuchtmittel			nicht zutreffend
Lampensockel			nicht zutreffend
Max. Lampenleistung		W	0
Breite in Teilungseinheiten			1
Einbautiefe		mm	69,5
Schutzart (IP)			IP40