



Motorschutzschalter, 0,63-1 A, 2p

Typ Z-MS-1,0/2
Art.-Nr. 248393

Katalog Nr. Z-MS-1.0/2

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss8-27-37-04-01 [AGZ529012])			
Einstellbereich Überlastauslöser		A	0.63 - 1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers		A	10 - 13
Phasenausfallempfindlich			nein
Auslösetechnik			magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung		V	400 - 400
Bemessungsdauerstrom I _u		A	1
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V		kW	0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	0.25
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Gerätebauart			-
Mit integriertem Hilfsschalter			nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser			nein
Polzahl			2
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC		kA	0
Schutzart (IP)			IP20