



Motorschutzschalter, 0,1 - 0,16 A, 2p

Typ	Z-MS-0,16/2
Art.-Nr.	248389
Katalog Nr.	Z-MS-0.16/2

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss8-27-37-04-01 [AGZ529012])			
Einstellbereich Überlastauslöser		A	0.1 - 0.16
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers		A	1.3 - 1.7
Phasenausfallempfindlich			nein
Auslösetechnik			magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung		V	400 - 400
Bemessungsdauerstrom I _u		A	0.16
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V		kW	0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	0.06
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Gerätebauart			-
Mit integriertem Hilfsschalter			nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser			nein
Polzahl			2
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC		kA	0
Schutzart (IP)			IP20