



Steuergerät 1–10V, zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1–10V, Steuereingang, umschaltbar auf 0–10V, Ausgänge: 1 Schließer, Schaltstrom 2A cosφ = 1, Steuerausgang max. 25mA mit Testtaste und Status-LED, 2 TE DIN



Best.-Nr. F413N

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: SCS Dimmaktor 1 bis 10V	Andere Bussysteme: sonstige	Ausgangsleistung: 0 - 460
Serie: LivingLight / Axolute	Funk bidirektional: 0	Leistungszusatz verwendbar: 1
Hersteller: BTicino	Ausführung: Dimmaktor	Lastart: kapazitiv
Rabattgruppe: B30	Montageart: REG	Max. Steuerstrom: 6
EAN-Code: 8012199894461	Breite in Teilungseinheiten: 2	Parallel-Betrieb möglich: 0
Gewicht (netto): 0,1 Kg	Mit Busankopplung: 1	Frequenz: 50 - 60
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Busmodul abnehmbar: 0	Schutzart (IP): IP20
Bussystem KNX: 0	Nebenstelleneingang: 0	
Bussystem KNX-Funk: 0	Vor Ort-/Handbedienung: 1	
Bussystem Funkbus: 0	Mit LED-Anzeige: 1	
Bussystem LON: 0	Anzahl der Ausgänge: 1	
Bussystem Powernet: 0		

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.174



Datenblatt
BT00277-b-UK.PDF



Montagehinweis
U2099B.pdf



Montagehinweis
U2099C.pdf

Bilder

