



Türstation UP silber Antivandal 3-reihig mit 30 Tasten

 Art. Nr. **AV3030**

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Türstation Audio 30 WE, Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig. Stichschutz für Lautsprecher, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. Mit 2 Klingeltasten (3 nebeneinander, 10 übereinander), Maße: Frontplatte 280mm x 408mm x 4mm. Maße: Unterputzdose BxHxT 260mm x 388mm x 55mm.

Technische Information

Anzahl der Klingeltasten	30	Abm. Frontplatte	280 x 408 x 4 mm
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Abm. UP-Dose	260 x 388 x 55 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Anzahl Reihen	3
Montageart	Unterputz	Höhe	408
Installationstechnik	systemunabhängig	System VDS	Ja
Farbe	Silber	System 4+n	Ja
Ausführung	Standard		
Tastenzahl	30		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RC3030	Tastenblock
Ersatzteil	RC0040CECKIG	Tasteroberteil 1fach eckig
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC0040CRUND	Tasteroberteil 1fach rund
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Zubehör	F4800	Netzgerät