


**Türstation UP silber Antivandal 2-reihig mit 2 Tasten und Bohrung für P1**
**Art. Nr. AV2002P1**

- Audio - Frontplatte Alu mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Türstation Audio 2 WE, Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel K11G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig. Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. Mit 2 Klingeltasten (2 nebeneinander, 1 übereinander), Maße: Frontplatte 180mm x 224mm x 4mm. Maße: Unterputzdose BxHxT 160mm x 213mm x 55mm.

**Technische Information**

Anzahl der Klingeltasten	2	Farbe	Silber
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Tastenzahl	2
System VDS	Ja	Abm. Frontplatte	180 x 224 x 4 mm
System 4+n	Ja	Abm. UP-Dose	160 x 213 x 55 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Anzahl Reihen	2
Montageart	Unterputz	Höhe	224
Installationstechnik	systemunabhängig		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC2002	Tastenblock
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss