

Allgemeine Informationen

Typ:	CE4T-10R-11
Bestellnummer:	1SFA619550R1071
EAN:	7320500260838
Katalogbeschreibung:	CE4T-10R-11 Not-Aus-Taster Compact 40mm Drehentrieg. 1S+1Ö CombiLine-Compact
Beschreibung:	Compact Emergency Stop - Twist release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Befehls- und Meldegeräte » Befehlsgeräte - Compact Reihe

Bestelldaten

EAN:	7320500260838
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85369001

Abmessungen

Breite des Produkts:	0.030 m
Höhe des Produkts:	0.040 m
Tiefe des Produkts:	0.073 m
Nettogewicht:	0.036 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.1 m
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.04 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.1 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.036 kg

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Lagerung -30 ... +85 °C Betrieb -25 ... +70 °C
RoHS Status:	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

Bedienteilausführung:	Mushroom 40mm
Blendenmaterial:	n/a
Blöcke:	1NO+1NC
Farbe:	Red
Schutzart:	gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP20
Funktion:	Twist release
Beleuchtung:	nicht beleuchtet
Mechanische Lebensdauer:	0.5 Million
Anzahl Hilfskontakte Öffner:	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer:	1
Baureihe:	CE4T
Produktname:	Emergency Stop
Produktreihe:	Compact
Geräteausführung:	CE
Bemessungsfrequenz (f):	Versorgungsstromkreis 50 Hz Versorgungsstromkreis 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e):	(24 / 127 V) 1.5 A (220 / 240 V) 1 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e):	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
RoHS Datum:	0626 5

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	1SFA1-82
RoHS Information:	1SFC151012D0202

Klassifizierungen

E-nummer:	3711520
ETIM 4:	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 5:	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Komplettgerät
ETIM 6:	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Komplettgerät
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	S
UNSPSC:	39121500

