

Busch-priOn® Bedienelemente
Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor
Busch-priOn®



Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).

Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.

Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C, Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m, Erfassungsbereich 2: , Öffnungswinkel: 100 °,

Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm, Montagehöhe: 1,1 m,

Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können., ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f, Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Bestellnummer: 2CKA006310A0157

Artikelnummer: 6350-825-101-500

EA-Nummer: 4011395131442