

AlphaRex³ Digitalschaltuhren

Jahreszeitschaltuhren



Weitere technische Daten **ab S. 76**

Nach VDE 0631 Teil 1 und Teil 2-7. EN 60730-1 und EN 60730-2-7.

Mit textgeführtem Programmierkonzept, Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar, mit Hintergrundbeleuchtung, sekundengenaues Programmieren, 15 verschiedene Sprachen über Sprachauswahl wählbar, einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PC-Adapter, einfach und schnell eingegebene Programme auf andere Uhren übertragen und/oder Sicherheitskopien erstellen mit Datenschlüssel Best.Nr. 412872, zeitsparende Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken, Tagesblöcke individuell einstellbar oder Auswahl aus voreingestellten Block Mo – So, Programmsicherung auf Datenschlüssel möglich, EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme, Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek./Tag, mit Nulldurchgangsschaltung.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	AlphaRex ³ DY
1	412629	<ul style="list-style-type: none"> Jahres- und Wochenschaltuhr mit zusätzlicher Astro-Funktion für alle Kanäle 84 Schaltprogramme je Kanal davon: <ul style="list-style-type: none"> 28 Wochenprogramme 28 Jahresprogramme 28 Ausnahmeprogramme (Prioritätsprogramm) mit folgenden Komfort-Zusatzfunktionen: <ul style="list-style-type: none"> Astrofunktion (Sonnenuntergänge/-aufgänge) kombinierbar mit Schaltuhrfunktion Offset einstellbar entweder +/- 120 Min. oder +/- 12°00' Zufallsprogramm Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535 Std. Steuereingang (1-Kanal-Uhr Best.Nr. 412629) Nachlaufzeit einstellbar von 0 Sek....23 Std. 59 Min. 59 Sek. 1-h-Test PIN-Code-Eingabesperre Expertenmodus für weitere Zusatzfunktionen: <ul style="list-style-type: none"> Zyklusfunktion, Einschaltzeit von 1 Sek....1 Std. 59 Min. 59 Sek. Steuereingang-Extra (1-Kanal-Uhr Best.Nr. 412629) Steuereingang-Aus (1-Kanal-Uhr Best.Nr. 412629) Zyklusfunktion, Einschaltzeit einstellbar zwischen 1 Sek. und 1 Std. 59 Min. 59 Sek. Kanalwechselfunktion (2-Kanal-Uhr) Netzsynchrotrieb einstellbar Gerätebreite 2 Teilungseinheiten à 17,5 mm
1	412629	AlphaRex³ DY21, 1 Kanal - 230 V, 50/60Hz - mit Steuereingang - 1 Wechsler 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 - 84 Programme - kürzeste Schaltzeit 1 Sek.
1	412630	AlphaRex³ DY22, 2 Kanal - 230 V, 50/60Hz - 2 Wechsler 250 V/50 Hz, 2 x 16 A~ cos φ = 1 - 84 Programme pro Kanal - kürzeste Schaltzeit 1 Sek.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Programmierzubehör
1	412872	Datenschlüssel - Einlesen von Schaltprogrammen in die Uhr, an der Uhr ist hierbei die Funktion „SCHLÜSSEL-LESEN“ zu wählen. - Übertragen von Schaltprogrammen auf den Schlüssel über die Uhrenfunktion „SCHLÜSSEL-SCHREIBEN“, so können Programme einfach und schnell auf andere Uhren übertragen und/oder Sicherheitskopien erstellt werden
1	412873	PC-Adapter für USB-Schnittstelle - zur Programmierung eines Datenschlüssels am PC - inkl. Programmiersoftware AlphaSoft, Datenschlüssel Best.Nr. 412872 und weiterem Steckplatz für Datenschlüssel Best.Nr. 004772/004781 - Systemanforderungen: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8

Typ	Best. Nr.	Schaltkanäle	Tagesprogramm	Wochenprogramm	Astroprogramm	Jahresprogramm	Ausnahmeprogramm	Ferienprogramm	Zufallsprogramm	Betriebsstundenzähler	Relaisfunktion	Kanalwechselfunktion	Korrekturfunktion Offset	Impulsfunktion	Zyklusfunktion	Steuereingang	Synchrotrieb einstellb.	1-h-Test	PIN-Code	PC-Programmierung	Kontrasteinstellung	Hintergrundbeleuchtung
AlphaRex ³ D21	412631	1	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex ³ D22	412641	2	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex ³ D21s	412634	1	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex ³ D21 astro	412654	1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex ³ D22 astro	412657	2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex ³ DY21	412629	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex ³ DY22	412630	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AstroRex DY64	004770	4	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex DY21 GPS/DCF	412637	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓		✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
AlphaRex DY22 GPS/DCF	412638	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓		✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓

1) Impulsfunktion programmierbar über sekundengenaue Eingabe

2) Zeitsynchronisation über externe DCF-77-Antenne oder über GPS-Antenne Zeit- und Ortskoordinaten mit GPS/DCF-Modul