



Sammelschienenadapter, 90 mm, 32 A, 2 Tragschienen

Typ BBA0R-32
Art.-Nr. 101454
Katalog Nr. BBA0R-32

Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System
Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Sammelschienenadapter
			Zum Aufbau auf CU-Flachschienen mit 60 mm Schienenmittenabstand, für 5 mm und 10 mm Schienendicke geeignet Bemessungsbetriebsstrom 32 A Für Wendestarter
verwendbar für			Sammelschienenadapter PKZ0, PKE
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	690
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	32
Leitungsquerschnitt			AWG 10 (6 mm ²)
Adapterbreite		mm	90
Adapterlänge		mm	200
Tragschiene		Anzahl	3
verwendbar für			PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)17-01 PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)25-01 PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)32-01
Hinweise			
In Kombination mit Einzelkomponenten PKZM0, PKE und DILM elektrischer Kontaktbaustein PKZM0-XM32DE und Wende-Verdrahtungssatz DILM32-XRL verwendbar.			
Fertig montierte und geprüfte Kombination mit MSC-R...			

Approbationen

Product Standards	UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.	E300273
UL Category Control No.	NMTR
CSA File No.	232140
CSA Class No.	3211-37
North America Certification	UL recognized, CSA certified
Specially designed for North America	No
Max. Voltage Rating	600 V AC

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienen-Adapter (EC001531)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schienenverteilung (NS) / Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik) (ecl@ss8-27-37-03-04 [ACN951007])			
Tragschienenbestückung			2 Tragschienen
Ausführung elektrischer Anschluss			Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom I_n		A	32
Min. Stromschienendicke		mm	5
Max. Stromschienendicke		mm	10
Breite des Adapters		mm	90
Schienenbreite		mm	35
Schienenabstand		mm	60

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402015Z (AWA1210-2324) Sammelschienenadapter	
IL03402015Z (AWA1210-2324) Sammelschienenadapter	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402015Z2010_10.pdf
Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf
Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf