


DATENBLATT

Verlängerungsleitung mit AMP-Stecker/Buchse

NV-Installationszubehör

Merkmale:

- Verlängerungsleitung mit angeschlagenem AMP-Stecksystem zur Verbindung von LED Betriebsgeräten und LED Leuchten sowie zur vereinfachten Montage von NV-Leuchten
- Einfaches, werkzeugloses Zusammenstecken mit Rastnase für eine dauerhafte und sichere Verbindung



Technische Daten	NV-Installationszubehör				
Bezeichnung	Verlängerungsleitung mit AMP				
Artikel Nr.	6991450500	6991451000	6991459700	6991452000	6991453000
Leitungslänge	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	3 m
Gewicht	20 g	40 g	75 g	95 g	110 g
Nennspannung	max. 30V				
Nennstrom	max. 5A				
Umgebungstemperatur T _a	max. 50°C				
Anschlussart primär	AMP-Stecker 2-polig				
Anschlussart sekundär	AMP-Buchse 2-polig				



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.


DATA SHEET

Extension cable with AMP plug/socket

Installation accessories for low-voltage

Features:

- Extension cable with AMP plug-system to connect LED driver and LED luminaires as well as low-voltage luminaires easily
- Installation can be done easily, without the use of any tool. The plug-system ensures tight lockability and protection against reverse polarity



Specifications	Installation accessories for low-voltage				
Type	Extension cable with AMP				
Part no.	6991450500	6991451000	6991459700	6991452000	6991453000
Cable length	0.5 m	1 m	1.5 m	2 m	3 m
Weight	20 g	40 g	75 g	95 g	110 g
Rated voltage	max. 30V				
Rated current	max. 5A				
Ambient temperature T _a	max. 50°C				
Connection primary	AMP plug (male) 2-pole				
Connection secondary	AMP plug (female) 2-pole				



Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.