

Dimmer REG konventionell  
Busch-Universal-Zentraldimmer®  
LED-Dimmer



Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.

Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).

Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.

Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.

Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.

Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.

Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).

Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.

Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.

Mit Lichtwertspeicherung.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).

Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).

Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz, Verlustleistung: 0,5 W,

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,

Teilungseinheit: 1 TE,

Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich., Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen., Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen., 1 TE &#x2259; 18 mm.

Preisgruppe: 19

Preis: 74,90 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 6590-0-0191

Artikelnummer: 6586-500

EA-Nummer: 4011395208519

