

Systemgeräte
Kamera Interface



Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage.
Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation.

In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden.

In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden.

Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface.

Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC)

Verbrauchseinheiten: 2

Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.

Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.

Schutzart Gerät: IP 30, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C,
Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm,

Bestellnummer: 2CKA008300A0465

Artikelnummer: 83327

EA-Nummer: 4011395217337