



## Sammelschienenklemme, für CU 20x5

Typ  
Art.-Nr.

K20X5/25  
002327

### Lieferprogramm

Sortiment			Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion			Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion			Zusatzausrüstung für Sammelschienegehäuse Zusatzausrüstung Schaltschrankbau
Zubehör			Sammelschienenklemmen Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Funktion			Anschluss Bandleiter
verwendbar für Sammelschienen		mm	Cu 20 x 5
Anschlussquerschnitt Bandleiter		mm	3 x 9 x 0.8 6 x 9 x 0.8 4 x 16 x 0.8 6 x 16 x 0.8
Bemessungsbetriebsstrom Bandleiter	$I_e$	A	100 160 200 250
Anschlussquerschnitt Rundleiter		mm <sup>2</sup>	○ 1.5 - 10 ⊗ 1.5 - 6
<b>Hinweise</b>			
Anschlussquerschnitte:			
<input type="radio"/> eindrätig			
<input checked="" type="radio"/> mehrdrätig			
<input checked="" type="radio"/> feindrätig mit Aderendhülse			

### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Herstellereklärung CI-RoHS	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf</a>
Konformitätserklärung	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf</a>