

Automatischer Netzumschalter ATSE, 63A, 4-polig Frontantrieb
Grundgerät mit Handgriff selbstversorgend Rahmenklemme



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Umschalter
Ausführung des Produkts	Netzumschalter 3KC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Schutzart IP / frontseitig	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• maximal	4,8 W
Hauptstromkreis	
Betriebsleistung	
• bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	55 kW
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	415 V
Anschlüsse	

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hauptstromkreis 	Rahmenklemme

Mechanischer Aufbau

Höhe	245 mm
Breite	340 mm
Tiefe	73,5 mm
Befestigungsart	Bodenbefestigung und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • Frontmontage mit 4-Loch Befestigung • Frontmontage mit Zentralbefestigung • Schienen-Montage 	Nein Nein Ja
Nettogewicht	3 542 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal • während Betrieb / maximal • während Lagerung / minimal • während Lagerung / maximal 	-20 °C 70 °C -40 °C 70 °C

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q
--	---

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KC6426-2TA20-0TA3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3KC6426-2TA20-0TA3/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KC6426-2TA20-0TA3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

