

Secvest Funk-Repeater

Art.-Nr. FUM050010



-
- Zusatzmodul zur Reichweitenerhöhung und Signalverstärkung von Secvest Funk-Komponenten
 - Ermöglicht eine gute Funk-Erreichbarkeit überall im Haus
 - Verstärkung aller erhältlichen Secvest Funk-Komponenten bis maximal 10 Komponenten pro Repeater
 - Vorkonfiguration der Komponenten, die verstärkt werden sollen, im Menu der Zentrale
 - Automatische Übermittlung der konfigurierten Komponenten von der Zentrale an den Repeater
 - Integration von maximal 4 Repeatern pro Zentrale möglich
 - LEDs zur Anzeige des aktuellen Status und als Indikator für die Signalreichweite
 - USB-Connector zur einfachen Durchführung von Updates
 - Einheitliches ABUS Design
-

Aktueller Hinweis: Jetzt Altanlage abgeben & Tauschrabatt sichern! Infos & Bestellung bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

Erweiterung des Secvest Funktionsumfangs

Der Secvest Funk-Repeater ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Er kommt insbesondere dann zum Einsatz, sollte die Reichweite eines oder mehrerer Funk-Komponenten zur Zentrale nicht ausreichen. Der Secvest Funk-Repeater erhöht die Signalstärke und damit die Reichweite aller Secvest Funk-Komponenten. Maximal sind 10 Komponenten pro Repeater möglich. Zudem verstärkt der Repeater auch alle in seiner Reichweite befindlichen Fernbedienungen und mobilen Notrufsender.

Komfortable Konfiguration und Installation

Secvest Funk-Repeater

Art.-Nr. FUM050010

Die Funk-Komponenten, die verstärkt werden sollen, können ganz einfach manuell im Menu der Zentrale ausgewählt werden. Die Zentrale übermittelt die dabei vorgenommenen Einstellungen direkt an den Repeater. Der Repeater wird durch ein 12-V-Netzteil mit Strom versorgt und ist im Falle eines Stromausfalls notstromgepuffert. Insgesamt können pro Zentrale 4 Secvest Funk-Repeater integriert werden und so eine gute Funk-Erreichbarkeit überall im Gebäude sichergestellt werden.

Hinweis: Der Secvest Funk-Repeater ist nicht kompatibel zur Secvest 2WAY Funkalarmanlage, Terxon Drahtalarmanlage und Secvest Funk-Außensirene FUSG50100.

Secvest Funk-Repeater

Art.-Nr. FUM050010

Abmessungen	(BxHxT) 130x155x42 mm
Anschlüsse	Spannung
Anzeige	3 LEDs
Art der Eingänge	Spannung
Batterie - GRS-Typ	Alkaline
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	1,5V AA Alkaline
Bedienung	via Zentrale
Breite	130 mm
Eingänge	Stromversorgung, USB
Fernzugriff	Signalstärke der Komponenten via Funk
Funkalarm-Bandbreite	20 kHz
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	155 mm
Integrierte Sirene	Nein
Kommunikation	Funk
Kompatibel zu	Secvest
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funk Repeater
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterien

Lieferumfang 02 Menge	2
Lieferumfang 03 Beschreibung	Installationsanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Schraube, Dübel
Lieferumfang 04 Menge	3
Lieferumfang 05 Beschreibung	Abdeckung Gehäuse-schrauben
Lieferumfang 05 Menge	2
Länge	42 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	94 %
Max. Notstrom-Laufzeit	25 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	500 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	500 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM

Secvest Funk-Repeater

Art.-Nr. FUM050010

Montageort	Aufbau
Nettogewicht	0,274 kg
Netzwerkanschluss LAN	Nein
Notstromversorgung	Ja
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	34
Sicherheitsgrad	2
Sicherung	Ja
Softwarestand	1.3.2
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	50 mA
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	Identifikations-Codes
Übertragungsweg	Funk