



Busch-Rauchalarm[®] Funk-Alarmschalter

Funktionen im Überblick

- Batteriebetriebene Funk-Fernbedienung/Funktionstaster.
- Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
- 1-Knopf Bedienung.
- Lokalisierung akustische Einzelidentifizierung des ausgelösten Melders.
- Stummschaltung des ausgelösten Melders im Falle eines Täuschungsalarms.
- Test zentrale Auslösung eines Test-Alarmes für Servicezwecke.
- Montageart: Aufputz
- Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
- Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
- Funkfrequenz: 868 MHz.
- Abmessungen H x B x T: 90 x 90 x 23 mm.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6824/11-84
Bestell-Nr:	2CKA006800A2873
EAN:	4011395277058
Zolltarifnummer:	85319000

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)