



## Produktbeschreibung

Haustelefon für die 6+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Licht an der Innenstation und auf dem Smartphone mit der Siedle App.

Der Etagenruf steht zusätzlich auf dem Haustelefon zur Verfügung.

Leistungsmerkmale:

- 2,4 GHz WLAN Schnittstelle für die Siedle App
- Bluetooth 4.2 Schnittstelle für die Inbetriebnahme
- Die Siedle App verhält sich wie ein parallel geschaltetes Innengerät
- Potentialfreie Türöffner- und Lichttaste
- Integrierte Mithörsperre
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12-30 V DC
Betriebsstrom:	max. 300 mA
Kontaktart:	2 Schließer 24 V, 1 A
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	91 x 201 x 48

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
IQ HTA	Siedle IQ HTA	Weiß	D 210010100-00



## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
HH 800-0	Hörgerätekompatibler Hörer	Weiß	E 200087165-00
HT/NB 800-0 W	Nachrüstblende Haustelefon	Weiß	D 210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Steckernetzteil	Schwarz	D 210010421-00
PSM 1 12 24	Netzgerät	Sonstiges	D 210010340-00
ZT 811-01 W	Tischzubehör	Weiß	C 210006820-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
HT 811/840/850/870-... W	Hörer mit Federzugschnur	Weiß	E 200029573-00
HTA 811-...	Anschlussklemmen	Gelb	E 200029884-00
IQ HTA/HTS	Anschlussklemme	Sonstiges	E 210008887-00

Siedle IQ HTA  
IQ HTA

Seite 3



## Zeichnungen / Montage



Siedle IQ HTA  
IQ HTA

Seite 4



---

## Weitere Dokumente

---

SHB 2000-0 Service-Manual

Systemhandbuch

1,5 MB

[herunterladen](#)

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und  
Telegrafenwerk OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723  
63-300  
[www.siedle.de](http://www.siedle.de)  
[info@siedle.de](mailto:info@siedle.de)