

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC:
500 V



Ausführung

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Produkt-Markenname | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zylindersicherungseinsatz |

Allgemeine technische Daten

| | |
|---|----------|
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | gG |
| Größe des Sicherungseinsatzes | 10x38 mm |
| Spannungsart | AC |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 1 A |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 500 V |

Verlustleistung

| | |
|--|--------|
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 0,45 W |
|--|--------|

Hauptstromkreis

| | |
|---------------|-----|
| Betriebsstrom | |
| • Nennwert | 1 A |

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------|------|
| Produktbestandteil / Schlagmelder | Nein |
|-----------------------------------|------|

Mechanischer Aufbau

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 8 g |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--------------------------|---|
| Referenzkennzeichen | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | F |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | F |

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW6011-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW6011-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW6011-1

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>