

Schienenverbinder für Niko Home Control

550-00020

4 year warranty

Dieses Modul muss immer als erstes Modul auf der linken Seite am Anfang einer neuen Reihe von DIN-Schienenmodulen positioniert werden. Das Netzteil und der Bus werden über die Kontakte auf der Ober- und Unterseite mit der vorherigen Schiene und/oder mit der nächsten Schiene von der Schienenverbindung oder dem Netzteilmodul verbunden.

Technische Daten

Schienenverbinder für Niko Home Control.

- Funktion: Der Schienenverbinder verbindet über das Schiebeverbindungsstück Versorgungsspannung und Bus einer unten gelegenen DIN-Schiene mit den auf gleicher DIN-Schiene befindlichen Modulen. Auf jeder DIN-Schiene muss sich an der linken Seite ein Netzteil oder ein Schienenverbinder befinden.
- Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Anschlussklemmen: 2 x 4 Schraubklemmen
- Maximaler Leiterquerschnitt
 - 3 x 1,5 mm² oder 2 x 2,5 mm² oder 1 x 4 mm² pro Anschlussklemme
- DIN-Abmessungen: DIN 2TE
- Abmessungen (HxBxT): 91.7 x 65.8 mm
- Kennzeichnung: CE



Anschlussplan

