

NEU



Wetterstation flex, Wireless

Funktionen im Überblick

- Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
- Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
- Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
- Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
- Programmierung via Bluetooth mit der free@home Next App.
- Für free@home flex.
- Nennspannung: 110 V~230 V~, +10 % / -15 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Schutzart Gerät: IP 44
- Temperaturbereich Gerät: -20 °C - 55 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	WS-1-WL.11
Bestell-Nr:	2CKA006200A0296
EAN:	4011395292167
Zolltarifnummer:	85176200

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)