

# Product details page



## MYHOME LEGRAND

Universal-Tastsensor 8-fach für Creo und Galea zum Abrufen von 8 Szenen, die im Szenarienmodul F420 gespeichert sind.

BEST.-NR. 067592 | EAN. 3245060675929

[> Zum E-Katalog](#)

## Beschreibung

Universal-Tastsensor 8-fach für Creo und Galea zum Abrufen von 8 Szenen, die im Szenarienmodul F420 gespeichert sind.

## Technische Merkmale

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	sonstige
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Anzahl der Tasten	8
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Ja
Mit Display	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt

Min. Tiefe der Gerätedose	55 mm
Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	24 mm
Schlagfestigkeit	sonstige
Einsatztemperatur	0-40 °C
Lagertemperatur	-10-70 °C
Frequenz	0-0 Hz
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Nein
Halogenfrei	FALSE
Antibakterielle Behandlung	FALSE
Kapazität der Klemme	0.34-2.5 mm <sup>2</sup>
Kabelart für Verbindungen	Flexibel oder starr
Verbundenes Objekt	Ja
Art der Steuerung	SCS
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen	Google Play Store
Lenkmethode	Smartphone apps

<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend
<b>Farbe</b>	sonstige
<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	9011
<b>Transparent</b>	Ja
<b>Mit Raumthermostat</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor</b>	Nein
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20

<b>Mit Sprachbefehl</b>	Ja
<b>Programmierbar</b>	TRUE
<b>Interoperabilität des Verbindungsprotokolls</b>	Ja
<b>Über die Internet-Box vernetzbar</b>	Ja
<b>Kompatible Sprachassistenten</b>	Google Assistant
<b>Anwendungsname</b>	Home + Control
<b>Produktnutzungsfunktion</b>	Steuer- und Kontrollsystem

## Dokumentation

---

### Technische Dokumente



LE06019AA.pdf | PDF (0,69Mo)



MM00778-a-EN.pdf | PDF (0,83Mo)