

Product details page



LS SCHALTER LEGRAND

Hilfsschalter und Fehlersignalschalter, 2 Wechsler, Umstellb. auf 2xHilfsschalt., 1TE

BEST.-NR. 406266 | EAN. 3245064062664

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Legrand Hilfsschalter und Fehlersignalschalter, 2 Wechsler, von vorne Umstellbar auf 2x Hilfsschalter, für LS-Schalter, FI-/ FELS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal pro Hauptgerät 3 Hilfsgeräte oder 2 Hilfsgeräte + 1 Befehlsgerät.

Technische Merkmale

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Gerätemontage | Universal |
| Funktion | Hilfsschalter/Fehlersignalschalter |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
| Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
| Bemessungsschaltstrom | 6 A |

| | |
|--|---------|
| Bemessungsspannung | 240 V |
| Spannungsart | AC/DC |
| Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
| Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
| Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 125 A |
| Breite | 17.7 mm |
| Höhe | 84.5 mm |
| Tiefe | 77.7 mm |

Dokumentation

Technische Dokumente

- G3363J.pdf | PDF (3.83Mo)
- F01222EN-04.pdf | PDF (0.8Mo)

Zertifikate

- LGRP-01227-V01.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

CAD/BIM-Dateien

- 406266.dwg | DWG (0.11Mo)