

Product details page



VALENA ALLURE LEGRAND

Valena Allure with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Perlmutter

BEST.-NR. 752988 | EAN. 3414971156715

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Funk-Serienschalter mit Neutralleiteranschluss von "Valena Allure with Netatmo" - Mit 2 Schaltkontakten für alle Lasten bis 250 W. Die Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung. Ausführung: Valena Allure in der Farbe Perlmutter

Technische Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung	Relais
Lastart	Universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend

Höhe	90 mm
Tiefe	44.5 mm
Einbautiefe	33 mm
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart (IP)	IP41
Einsatztemperatur	5-45 °C
Lagertemperatur	0-45 °C
Standby Verbrauch	2.3 mA
Nulleiter verpflichtend	Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Stress-Test Konform (1000V)	Nein
Halogenfrei	TRUE
Antibakterielle Behandlung	FALSE
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmen	4
Kapazität der Klemme	0.75-2.5 mm ²
Aderquerschnitt	0.75-2.5 mm ²

Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Frequenz	50-60 Hz
Bemessungsstrom	1.1 A
Schaltleistung	0-250 W
Anzahl der Kanäle	2
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Breite	90 mm

Textfeld/Beschriftungsfläche	FALSE
Enthält Batterie oder Akku	Nein
Verbundenes Objekt	Ja
Art der Steuerung	Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen	Google Play Store
Lenkmethode	Smartphone apps
Mit Sprachbefehl	Ja
Programmierbar	TRUE
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls	Ja
Über die Internet-Box vernetzbar	Ja
Kompatible Sprachassistenten	Apple Siri
Anwendungsname	Home + Control
Produktnutzungsfunktion	Beleuchtungsverwaltung

Dokumentation

Technische Dokumente

 [F03316EN-00.pdf](#) | PDF (0.23Mo)

Zertifikate

 [Decl. UE RED-A 3980 A](#)