



Bedienelement 12-fach Busch-Tenton®

Funktionen im Überblick

- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Mit Beschriftungsfeld.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
- Mit integriertem Temperaturfühler.
- Anzahl Busteilnehmer: 1
- Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
- Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	SB/U12.0.11-83
Bestell-Nr:	2CKA006330A0077
EAN:	4011395299128
Zolltarifnummer:	85365080

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.4, 22.02.2022](#)
- » [Release Notes , 22.02.2022](#)