

Produktdetails

BAU-F-0.11

Busankoppler f@h flex, UP BAU-F-0.11 BAU f@h



Allgemeine Informationen

Typ	BAU-F-0.11
Bestellnummer	2CKA006220A0998
EAN	4011395342381
Beschreibung	Busankoppler f@h flex, UP BAU-F-0.11 BAU f@h
Langbeschreibung	Busankoppler f@h flex, UP zur Aufnahme von Bedienelementen mit flex-Schnittstelle

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006115A0503 2CKA006115A0505 2CKA006115A0509
Bemessungsspannung (U_r)	24 V
Hilfsspannung AC/DC	24 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	24 A
Anzahl Verbindungen	Number of connections sensor/actuator: 1
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Farbe	schwarz

Anzahl Batterien	0
------------------	---

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	32.7 mm
Tiefe des Produkts	87.17 mm
Nettogewicht	56.2 g

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000634 - Bussystem-Ankoppler
ETIM 9	EC000634 - Bussystem-Ankoppler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
eClass	V11.0 : 27143108

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006115A0503	Keypad Bedienelement 1..4 Steuerfunktionen Format 63	KK/U4.63.11	1	Stück
2CKA006115A0505	Keypad Bedienelement 1..4 Steuerfunktionen Busch-balance® SI	KK/U4.55.11	1	Stück
2CKA006115A0509	Keypad Bedienelement 1..4 Steuerfunktionen Busch-art linear®	KK/U4.70.11	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Bedienen → Trevion®

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Trevion®

