
Produktdetails

KK/U4.55.11

Keypad Bedienelement 1..4 Steuerfunktionen
Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	KK/U4.55.11
Bestellnummer	2CKA006115A0505
EAN	4011395334416
Beschreibung	Keypad Bedienelement 1..4 Steuerfunktionen Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Bedienelement Busch-Trevion für Busch-balance® SI, Frei konfigurierbare Multifunktions-Keypad 1- bis 4-fach mit akustischer Rückmeldung. Kommunikation über separate Buskoppler/FM-Einheiten: - Für KNX: BA/U1.0. Xx - Für free@home: BAU-F-0. xx Bedienung durch Antippen oder Wischen der parametrisierten Funktionen, z.B.: - Schalten - Dimmen - Jalousie/Rollladen - Szene Weitere Ausstattungsmerkmale: - Primäre Funktion - Integrierter Temperatursensor - Summer für akustisches Feedback - Unterstützung von Funktionen/Status durch innovatives RGB-Lichtleiterkonzept. - Tag/Nacht-Modus - Orientierungslicht - Alarmfunktion unterstützt über Lichtleiter und akustisches Feedback KNX-Funktionen: 5 Stk. Logikkanäle: - Lichtszenen-Aktor, - Logikgatter usw.) - Sequenzer - Treppenhausfunktion

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006120A0079 2CKA006220A0998 2CKA006199A0511 2CKA006199A0161 2CKA006199A0163 2CKA006199A0164 2CKA006199A0165 2CKA006199A0166 2CKA006199A0167 2CKA006199A0168 2CKA006199A0169 2CKA006199A0335 2CKA006199A0336 2CKA006199A0337 2CKA006199A0338 2CKA006199A0339 2CKA006199A0340 2CKA006199A0341 2CKA006199A0342 2CKA006199A0343
Anzahl LEDs	8
Anzahl Taster	4
Anzahl Betätigungspunkte	4
Unterstützte Bussysteme	free@home KNX (TP)
Produktreihe	KNX Busch-free@home®
Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastic
Farbe	sonstige
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	55.39 mm
Höhe des Produkts	23.05 mm
Tiefe des Produkts	55.93 mm
Nettogewicht	29.6 g
Einbautiefe (t ₂)	33 mm

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
ETIM 9	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27143138

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0079	Busankoppler KNX flex, UP BA/U1.0.11-FX	BA/U1.0.11	1	Stück
2CKA006220A0998	Busankoppler f@h flex, UP BAU-F-0.11 BAU f@h	BAU-F-0.11	1	Stück
2CKA006199A0511	Entnahmeschutz für Keypad 1-4 fach CSE/U0.1.11.C CSE/U0.1.11.CK	K	1	Stück
2CKA006199A0161	Abdeckung Keypad kundenspezifisch für Busch- balance® SI LFW/A.0.55.11-CK	LFW/A.0.55.11-CK	1	piece
2CKA006199A0163	Abdeckung, 1-fach für Keypad Busch-balance® SI	LFW/A.1.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0164	Abdeckung, 2fach für Keypad Busch-balance® SI	LFW/A.2.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0165	Abdeckung, 3fach für Keypad, Busch-balance® SI	LFW/A.3.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0166	Abdeckung, 4fach für Keypad Busch-balance® SI	LFW/A.4.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0167	Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Beleuchtung" Busch-balance® SI	LFBT/A.1.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0168	Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Jalousie" Busch-balance® SI	LFJT/A.1.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0169	Abdeckung als Taster 1-fach Symbol "Szene" Busch-balance® SI	LFST/A.1.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0335	Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "Dimmen" Busch-balance® SI	LFDW/A.1.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0336	Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "Jalousie" Busch-balance® SI	LFJW/A.1.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0337	Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "Auf/Ab" Busch-balance® SI	LFAW/A.1.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0338	Abdeckung als Taster 2-fach mit Symbol "Jalousie" Busch-balance® SI	LFBT/A.2.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0339	Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Jalousie" Busch-balance® SI	LFJT/A.2.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0340	Abdeckung als Taster 2-fach mit Symbol "Szene" Busch-balance® SI	LFST/A.2.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0341	Abdeckung als Wippe 2-fach mit Symbol "Dimmen/Jalousie" Busch-balance® SI	LFDW/A.2.55.11-914	1	Stück
2CKA006199A0342	Abdeckung als Wippe 2-fach mit Symbol "Auf/Ab" Busch-balance® SI	LFAW/A.2.55.11-914	1	piece
2CKA006199A0343	Abdeckung als Taster 4-fach mit Symbolik "Musiksteuerung" Busch-balance® SI	LFMW/A.4.55.11-914	1	piece

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Bedienen → Trevion® → 1/4-fach

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Trevion® → 1/4-fach

